

Gigalum Vela

BOMBILLA BAJO CONSUMO



LÁMPARA CFL VELA

- La bombilla vela de bajo consumo es una bombilla cubierta de forma vela, diseñada para la sustitución de bombillas incandescentes y halógenas.
- Con balastro electrónico integrado.
- Su alto rendimiento lumínico y elevada

duración de vida útil de 8.000 horas .

- Permite un encendido muy rápido hasta el 100% de la potencia lumínica y sin parpadeos.
- Ideales tanto para el entorno doméstico como profesional.

CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Fuente lumínica	Descarga vapor de mercurio			
Material	Tubo cristal			
Acabado superficial	Opal			
Tiempo de vida del LED	8.000 horas			
Temperatura exterior	-15° a 40°C			
Reemplazo	Lámparas Incandescentes	Potencia	A	B
		7W	38 mm	108 mm
		11 W	38 mm	110 mm

BAJO CONSUMO - VELA									
Código	Base	Potencia	Temp. Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI	Uds. Caja med.	Uds. Caja grande
GIGLUM14E-C-7C	E14	7W	6400K	360	280 Lm	8000	>80	5	25
GIGLUM14E-C-7W	E14	7W	2700K	360	280 Lm	8000	>80	5	25
GIGLUM14E-C-11C	E14	11W	6400K	360	440 Lm	8000	>80	5	25
GIGLUM14E-C-11C	E14	11W	2700K	360	440 Lm	8000	>80	5	25



INCANDESCENTE BAJO CONSUMO



18 W ————— 7 W
 30 W ————— 11 W