

# Megaled Spot MR16

BOMBILLA LED HIGH POWER



## BOMBILLA LED SPOT MR16 HP

- Los Spot LED MR16 HP (High Power) sustituyen a las halógenas tradicionales.
- Emiten una luz enfocada y con un ángulo de apertura más reducido (35°-60°). Ideal para acentuar o iluminar superficies determinadas.
- Necesita un transformador para su uso, siendo compatible con todos los transformadores electromagnéticos y muchos de

- los electrónicos.
- Las referencias DIMMABLES, permiten La regulación LED que reduce la intensidad del flujo luminoso pero no la temperatura de color, que permanece constante durante todo el proceso.
- Ventaja de encendido instantáneo.



CARACTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Fuente lumínica	LED High Power			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio Difusor: PMMA Lentes			
Acabado superficial	Pintado blanco			
Tiempo de vida del LED	25.000 horas	Potencia	A	B
Temperatura exterior	-30 a +50°C	5 W	50 mm	53 mm
Reemplazo	Lámparas halógenas 12V	6 W	50 mm	53 mm

### MR16 - High Power

Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI	Base
GIG16MR-60-50W	AC/DC 12V	5W	2700K	60	360 Lm	25000	>80	GU5.3
GIG16MR-60-50N	AC/DC 12V	5W	4000K	60	360 Lm	25000	>80	GU5.3
GIG16MR-60-60W	AC/DC 12V	6W	2900K	60	500 Lm	25000	>80	GU5.3
GIG16MR-60-60N	AC/DC 12V	6W	4000K	60	500 Lm	25000	>80	GU5.3



INCANDESCENTE      LED



\*



\* Estas lámparas necesitan un transformador para su correcto funcionamiento. Se aconseja DRIVER LED.