

## GigaTV HD360 IPS

*"Mini sintonizador satélite DVB-S2 con IPTV"*

- Reducidas dimensiones para instalar detrás del TV
- IPTV canales incluidos por defecto
- Estándar DVB-S2
- Sintonizador satélite de alta definición
- Puerto USB
- PVR (Personal Video Recording)
- Sensor de infrarrojos
- Conexión a Internet: LAN y WiFi integrado
- Timeshift, pausa en directo



---

Estándares: DVB-S2, MPEG2 SD, MPEG2 HD, MPEG4, H.264, PAL

---

### Características

- o Estándar DVB-S2 (emisiones satélite HD)
- o Compatible con DVB-S (SD)
- o Canales IPTV incluidos (canales FTA)
- o Vídeo HD MPEG4/H.264 DVB-S2
- o PAL, 4:3, 16:9 – Pan&Scan y Letterbox
- o Resolución de vídeo: 720x576, 1280x720, 1920x1080
- o Audio Dolby AC3/E-AC-3/AAC/HE-AAC/MS10, RealAudio, WMA
- o Soporte para teletexto VBI y OSD
- o Actualización de software por USB y RS232
- o WiFi con adaptador USB (incluido)
- o Subtítulos DVB
- o EPG hasta 7 días
- o Lista de canales favoritos (hasta 32 grupos)
- o Menú OSD (en pantalla) multilinguaje
- o Búsqueda automática de canales y nuevos TP
- o DisEqc 1.0/1.1/1.2/2.0 USALS
- o Búsqueda manual, automática y ciega
- o Funciones de edición de canales (mover, borrar, renombrar, favoritos..)
- o Control parental
- o Ranura para tarjeta inteligente Conax

- o Aplicaciones de origen de vídeo online y otras (Youtube, EBOOK, Maps, Weather...)
- o Reproductor multimedia USB

### Interfaces

- o HDMI 1.3
- o Antena (LNB IN) Tipo F, hembra
- o Slot lector de tarjetas Conax
- o Puerto RS232 jack 3.5mm
- o Salida AV jack 3.6mm
- o Puerto USB 2.0
- o Puerto adaptador infrarrojos jack 3.6mm
- o Entrada alimentación DC 12V
- o Puerto Ethernet LAN RJ45

### Sintonizador y demodulador

- o Rango de frecuencia de entrada: 950-2150 MHz
- o Nivel de señal de entrada: -65 ~-25 dBm
- o Polarización y potencia LNB: Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 2KHz±0.4KHz(0.6V±0.2V) tone, protección overload

### Copyright TvTech, S.L 2016

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.